

# FP2

## Ръчни бутони за повикване при аварийни ситуации



Ръчен бутон за повикване, който предлага почти всички използвани конфигурации за следене на превключвателите в едно устройство. Предлага се в червено за пожароизвестителни системи и в бяло, жълто и зелено за употреба в други приложения, като освобождаване на аварийните врати. Състоянието на бутона може да бъде ресетирано след активирането му.

Тип на превключвателя	Превключвател с единичен полюс
Контактно съпротивление	10A / 250V AC, 5A / 30V DC Резистивен товар (Макс) 3A / 250V AC, 2A / 30V DC Индуктивен товар (Макс)
Мониторинг	Избираем, 470 или 680 Ohm 1 вата карбонов филм
Блокиращ диод	избираем, тип IN4001 (50V)
L.E.D. Индикация	избираем, червен L.E.D. с 470 Ohm текущ ограничаващ резистор и 120 Ohm L.E.D. байпасен резистор
Тип на клемите	2,5 мм <sup>2</sup> , тип 10A / 250V AC (2 на превключвател)
Избор на режим	Изрязване на връзката LK1, LK2 или LK3 за избор на опции за резистор или диод
I.P. Рейтинг	I.P.44
Материал	Корпус - ABS пластмаса: Задвижващ механизъм - поликарбонат



Contact us:

Phone:

Tel: +44(0)151 6061000

Fax: +44(0)151 6061122

Online:

Web: [www.cqr.co.uk](http://www.cqr.co.uk)

Email: [info@cqr.co.uk](mailto:info@cqr.co.uk)



Address: CQR Fire & Security, 125 Pasture Road, Moreton, Wirral, CH46 4TH, UK.

